

# Bedienungsanleitung FineVideo LED98A



## Techn. Daten:

Abmessungen 121x78x35mm  
Gewicht 140 Gramm  
Helligkeit: 1750 Lux / 50cm  
Dimmbar flimmerfrei 10-100%  
60 Grad Abstrahlwinkel  
5500K +-400K  
Dauerbetriebszeit 150 Minuten  
Ladezeit etwa 4-5 Stunden  
Leistungsbedarf etwa 5.9 Watt  
Spannungsversorgung 7.4 - 14.8 Volt  
4 Stufen-Akkuanzeige

## Beschreibung:

Das FineVideo LED98A Videokamera KOPFLICHT ist mit 98 High Brightness Leds ausgestattet und flimmerfrei dimmbar.

1 x Akku ( SONY NP-F 550 Type ) 7.4 Volt 2200mAh

1 x Ladegerät

1 x Netzteil

1 x Blitzschuh-Gelenkadapter Verlängerung

Beliebig erweiterbar ( oben ) durch Schienensystem oben und unten

Diffusor mit SNAP-ON Magnethalterung

Kunstlichtfilter mit SNAP-On Magnethalterung - beide auch kombinierbar

## Bedienung:

Laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Akku vollständig auf. Diese wurden Werk aus schon geladen um eine Tiefentladung während der Lagerzeit zu vermeiden.

Montieren Sie den Akku an der Leuchte. Der orange Knopf (2) verriegelt den Akku. Drücken Sie auf den Akkustand Prüfkнопf (4) um den aktuellen Akkustand zu überprüfen.

1 LED = 25% und weniger

2 LED = 25% - 50%

3 LED = 50% - 75%

4 LED = 75%-100%

Stellen Sie die Helligkeit mit Hilfe des Drehreglers (7) auf die gewünschte Helligkeit ein. Auf der Frontseite sind vier Magnete angebracht um entsprechende, mitgelieferte Filterscheiben zu montieren. Hier können Filter zur Anpassung der Farbtemperatur ( 5400K zu 3200K ) montiert werden und/oder der Diffusfilter um das Licht weich zu zeichnen. Die LED98A ist erweiterbar. Durch die oben und unten angebrachten Schienen können mehrere Lampen zu einem Cluster verbunden werden.

Sollte der Akku sich geleert haben so können Sie den Akku mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät wieder aufladen. Die Ladezeit beträgt in etwa 4-5 Stunden.

